

## PROGRAMMATORE LOGICO RITARDATORE

# UCT 328

**C ← BUS**

**RS 232**



### GENERALITA'

- 2 comandi ON-OFF ognuno attivato da un rispettivo ingresso ON-OFF locale e/o remoto telegestito
- Programmazione via PC di telegestione
- Telegestione

### CARATTERISTICHE

- Comando in uscita con ritardo rispetto allo stato dell'ingresso
- Comando in uscita con funzione "passo - passo"
- Comando in uscita con funzione "impulso"
- Tasto per verifica dei collegamenti elettrici alle uscite di comando

### DATI TECNICI

- Alimentazione : 230V AC±10% 50...60Hz
- Potenza assorbita : 2VA
- Portata contatti senza potenziale : 250V AC, 5(1)A
- Montaggio : su binario DIN
- Protezione : IP 40
- Ingressi digitali : 2 x attivazione/disattivazione comando
- Uscite digitali : 2 x comando (contatto commutatore)
- Sistemi di comunicazione :
  - C-Bus: per telegestione e programmazione
  - RS 232: collegamento diretto PC o Modem

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
<b>UCT 328</b>	Programmatore logico ritardatore.	T 212

### ACCESSORI

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
<b>ACS 232</b>	Cavetto RS 232 con DB9 maschio.	T 440